



ExtIO nowe możliwości dla kamer

Z nowym modułem ExtIO MOBOTIX wprowadza na drogę zupełnie nowej technologii. ExtIO może być podłączony do kamery bezpośrednio przez USB lub przez Ethernet rozszerzając kamery MOBOTIX o wydajny moduł audio z mikrofonem i głośnikiem, detektor ruchu w podczerwieni (PIR), czujnik temperatury i dodatkowe wejścia/wyjścia. Można bardzo łatwo zestawić system interkomowy (drzwi, brama, itp.) z użyciem dwóch podświetlanych przycisków.

Specyfikacja techniczna modułu ExtIO

Interfejsy	USB, Ethernet 10/100 Mbps	Wyświetlanie stanu	2 diody LED
Audio	Mikrofon i głośnik Zintegrowany wzmacniacz i korektor dźwięku	Certyfikaty	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Styki wejściowe	2 sygnały wejściowe (separacja galwaniczna) Bezpieczne niskie napięcia, SELV (AC/DC) Przewidziane przełączanie napięciowe ExtIO	Warunki eksploatacji	IP65 (EN 60529)
Styki wyjściowe	2 sygnały wyjściowe (bezpotencjałowe) Bezpieczne niskie napięcia, SELV (AC/DC) do 100 mA	Temperatura pracy	od -30° do +60° C (EN 50125)
Czujniki	Pasywna czujka podczerwieni (PIR) dla detekcji ruchu Czujnik temperatury otoczenia Czujnik światła 2 podświetlane przyciski	Zasilanie	USB, PoE (IEE 802.3af, Klasa 2)
		Pobór mocy	Typowo 1 W
		Wymiary	Średnica x Wys: 16 x 4,5 cm (kompatybilne z akcesoriami D22)
		Masa	ok. 430 g
		Standardowe wyposażenie	Obudowa (bardzo wytrzymałe komponenty - PBT), biała, kabel głośnika, elementy montażowe, patch cord, podręcznik

ExtIO

Dostępne akcesoria dla ExtIO

Moduł rozsz. ExtIO MX-ExtIO



- Mikrofon / głośnik
- Czujka PIR i czujka temperatury
- Zintegrowana funkcja switcha

Zestaw podsufitowy MX-OPT-IC



- Montaż podsufitowy zawiera akcesoria
- Łatwy montaż od przodu
- Ø montażu 150mm

Zestaw „naścienny” MX-OPT-AP



- Montaż „naścienny”
- Chroni okablowanie 165 x 37 mm

Adapter ścienny zewn. MX-OPT-WH



- Odporna na warunki atmosferyczne IP65
- Miejsce na opcje rozszerzeń (np. UMTS, WLAN, inne)

Adapter masztowy MX-OPT-MH



- Stal nierdzewna 3 mm, biały
- Średnica masztu 60-180mm
- Osprzęt montażowy

ExtIO – Inteligentna technologia dla rozbudowanych systemów

Praktyczny i funkcjonalny moduł ExtIO może być łatwo dołączany do wszystkich kamer MOBOTIX umożliwiając budowę np. ekonomicznych systemów interkomowych (drzwi, bramy itp.).